

REGULATOR NAPIĘCIA FAZOWEGO RNF-3 D 40A



Lp.	Opis	Jednostka miary	Wartość
1	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	470 x 580 x 200
2	Waga urządzenia	kg	23
3	Napięcie wejścia	V	197-263
4	Napięcie wyjścia	V	207-253
5	Maks. obciążalność prądowa	A	40
6	Zakres temperatur pracy	°C	od -20 do +50
7	Ilość obsługiwanych faz	szt.	3
8	Pobór mocy na 1 fazie w czasie czuwania	W	4
9	Pobór mocy na 1 fazie w czasie pracy	W	< 500

Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-D 40A jest urządzeniem zalicznikowym, służącym do obniżania wartości napięcia na poszczególnych fazach sieci niskiego napięcia w sieciach energetycznych.

RNF-3-D 40A jest dedykowany dla mocy przyłącza do budynku maksymalnie 27,5kW.

Regulator Napięcia Fazowego jest wyposażony w otwory służące do montażu urządzenia na ścianach budynków lub pomieszczeń.

Urządzenie nie jest wodoodporne.

CR-GAMA Sp. z o.o.

43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220, paw. 3 tel. +48 33 500 03 53

e- mail: info@crgama.eu, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

KRS:0000021465, NIP: 5471068253, Regon: 002390347, Kapitał zakładowy: 410.000 zł

www.crgama.eu