

REGULATOR NAPIĘCIA FAZOWEGO RNF-3 GD 63A



Lp.	Opis	Jednostka miary	Wartość
1	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	650 x 480 x 250
2	Wymiary z szynami mocującymi	mm	950 x 480 x 250
3	Waga urządzenia z szynami mocującymi	kg	48
4	Napięcie pracy urządzenia	V	197-263
5	Napięcie wyjściowe	V	207-253
6	Maks. obciążalność prądowa	A	63
7	Zakres temperatur pracy	°C	od -20 do +50
8	Ilość obsługiwanych faz	szt.	3
9	Pobór mocy na 1 fazie w czasie czuwania	W	4
10	Pobór mocy na 1 fazie w czasie pracy	W	< 500

Regulator Napięcia Fazowego RNF-3-GD 63A jest urządzeniem zalicznikowym, służącym do obniżania lub podnoszenia wartości napięcia na poszczególnych fazach sieci niskiego napięcia w sieciach energetycznych.

RNF-3-GD 63A jest dedykowany dla mocy przyłącza do budynku maksymalnie 43,5kW.

Regulator Napięcia Fazowego jest wyposażony w szyny mocujące, służące do montażu urządzenia na ścianach budynków lub pomieszczeń.

Urządzenie nie jest wodoodporne.

CR-GAMA Sp. z o.o.

43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220, paw. 3 tel. +48 33 500 03 53

e- mail: info@crgama.eu, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

KRS:0000021465, NIP: 5471068253, Regon: 002390347, Kapitał zakładowy: 410.000 zł

www.crgama.eu